

# Campos Trama cEMI

SAH / DAH (dirección física)				SAL / DAL (dirección física)															
Área (4 bits)				Línea (4 bits)				Dispositivo (8 bits)											

1 octeto							
Ctrl 1							
7	6	5	4	3	2	1	0
FT	O	R	SB	P	A	C	

SAH / DAH (dirección lógica)						SAL / DAL (dirección lógica)									
Grupo Prin. (5 bits)					G. Int. (3bits)			Subgrupo (8bits)							

Código Mensaje	Información Longitud	Información Adicional	Campo de Control 1	Campo de Control 2	Origen High	Origen Low	Destino High	Destino Low	NPDU	
MC	AddIL		Ctrl1	Ctrl2	SAH	SAL	DAH	DAL	L	Datos
1 octeto	1 octeto	Variable	1 octeto	1 octeto	2 octetos		2 octetos		1 octeto	Variable

Código Mensaje	Código	
L_Busmon.ind	2Bh	
L_Data.req	11h	Al bus
L_Data.con	2Eh	Confirmación
L_Data.ind	29h	Desde el bus

1 octeto							
Ctrl 2							
7	6	5	4	3	2	1	0
AT	HC			EFF			

0 → Dirección Física  
 1 → Dirección de grupo





